



取付簡単



ワンタッチ開閉

- 取付簡単 クランプがいしへの着脱が簡単
- 金車を付けたままでも送電可能  
クランプがいし上部に取り付けるので、対地との絶縁を保った状態となります
- 金車を付けたままで電線の付け外しが可能  
既存品を用いた施工では電線の移し替えが必要ですが、本製品を使えば面倒な移し替え作業は不要です
- 四面ローラで電線をスムーズに延線  
高低差がある箇所、曲線箇所も楽に延線できます

適用電線	OE38~60mm <sup>2</sup> 、ACSR-OE58~95mm <sup>2</sup>
適用高圧クランプがいし	DA-4400-A、DA-4400-B
外形寸法(H×W×D)	232×229×144mm

許容垂直(がいし方向)荷重	1.5kN
許容水平(電線直交方向)荷重	4.2kN
質量	3.1kg

### 使用手順

**1** ブランジャを引きながら回し、引いた状態を保持して金車上部を倒す

**2** クランプベースをクランプがいしに押し付けた状態でクランプを閉じ、クランプボルトを締め付ける

**3** プッシュノブを押し上げて上部ローラを開き、ローラ間へ電線を挿入したらプッシュノブを押し下げて上部ローラを閉じる

**4** クランプがいしの電線押え蓋を開き、ブランジャを引きながら回し、引いた状態を保持して金車上部を引き上げ直立させる